

No.	シンボル	数量	値	コメント	秋月電子通商	千石電商
1	C1, C51	2	実装なし			
2	C10, C50	2	実装なし			
3	C2, C52	2	470u/16v	定電流 一般品100~470uF程度φ10	UFG1E331MPM	1CUTWRZ471M
4	C3, C53	2	47p	位相補正 マイカ、スチコン 47p~68p		DM10C470J5
5	C4, C54	2	5p	位相補正 マイカ、スチコン 5p~10p		DM10C100D5
6	C5, C6, C55, C56	4	1000u/16v	電源デカップリング 音響用1000~2200uφ12.5	UFG1C102MHM	1CUTSJ102M
7	C7, C57	2	220p	入力フィルタ マイカ、スチコン、フィルム 100p~330p		FKP2_220pF
8	C8, C58	2	実装なし			
9	C80, C81	2	4700u/10v	電源整流用 一般品 4700~8200u程度φ12.5~16		1AUTES472M0
10	C82, C83	2	2200u/10v	電源整流用 一般品 2200~4700u程度φ12.5		1AUTES222M0
11	C84, C86, C87	3	10u/16v	保護回路 ノンポーラタイプ	UES1E100MDM	UES1E100MDM
12	C85	1	220u/16v	リレーONタイマ 220u=約2秒 φ5~6.5	25PK220MEFC6.3X11	1CUTES221M
13	C9, C59	2	1000p	位相補正 フィルム 1000pF	AMZ_1000pF50V	2A-UPZ-102JE
14	D1, D51	2	GRD 4.5mA	定電流ダイオード 4.5mA	E-452	E-452
15	D2, D3, D4, D5, D52, D53, D54, D55, D90, D91	10	1N4148	小信号ダイオード	1N4148	1N4148
16	D80, D81, D82, D83, D84, D85, D86, D87	8	1S3	整流ダイオード ショットキー 30V1A 以上	1S3	
17	D92	1	LED	電源ランプ用 適当に	5mm_LED	
17	L1		RELAY	秋月941H-2C-12Dあたりの12Vリレー オムロンG5V-2やG6A(金接点)の12Vも 使用できます。	941H-2C-12D	G6A_DC12V
18	Q1, Q51	2	2SK2145	低ノイズDUAL JFET 2SK2145 GR もしくは BL	2SK2145GR	
19	Q80, Q81, Q82, Q83, Q84	5	C1815	汎用トランジスタ	2SC1815GR	2SC1815-GR
20	Q85, Q86, Q87	3	A1015	汎用トランジスタ	2SA1015GR	2SA1015-GR
21	Q2, Q3, Q12, Q15, Q52, Q53, Q62, Q65,	8	実装なし			
22	Q5, Q6, Q8, Q9, Q55, Q56, Q58, Q59	8	C2240	音響量ローノイズ・トランジスタ	2SC2240-GR	
23	Q7, Q10, Q57, Q60	4	A970	音響量ローノイズ・トランジスタ	2SA970GR	
24	Q11, Q13, Q61, Q63	4	TTC004B	音響用ドライバトランジスタ	TTC004B	
25	Q14, Q16, Q64, Q66	4	TTA004B	音響用ドライバトランジスタ	TTA004B	
26	Raa, Rab	2	4.7k	最終段の電流調整用抵抗	MF1/4CC4701F	MF1/4CC4701F
27	R1, R51	2	220k		R0-25CKF2203	MF1/4CC2203F
28	R10, R60	2	22k		MF1/4CC2202F	MF1/4CC2202F
29	R14, R64	2	470		MF1/4CC4700F	MF1/4CC4700F
30	R15, R17, R65, R67	4	150		MF1/4CC1500F	MF1/4CC1500F
31	R16, R66	2	10	アイドリング設定抵抗 4.7~15Ω程度 8mA~12mA	MF1/4CC10R0F	MF1/4CC1002F
32	R18, R19, R20, R21, R22, R23, R68, R69, R70, R71, R71, R73	12	3.3	最終段エミッタ抵抗 3.3Ω		MF1/4LC3R3F
33	R2, R52	2	実装なし			
34	R24, R74	2	実装なし			
35	R25, R75	2	実装なし			
36	R3, R4, R53, R54	4	1.5k	初段負荷抵抗	MF1/4CC1501F	MF1/4CC1501F
37	R6, R7, R56, R57	4	実装なし			
38	R8, R11, R58, R61, R86, R12, R62	7	330		MF1/4CC3300F	MF1/4CC3300F
39	R80, R81	2	4.7	電源リップルフィルタ		MF1/4LC4R7F
40	R82	1	5.6k		MF1/4CC5601F	MF1/4CC5601F
41	R84, R87, R88	3	47k		MF1/4CC4702F	MF1/4CC4702F
42	R85, R89	2	3.3k		MF1/4CC3301F	MF1/4CC3301F
43	R9, R59, R83	3	10k		MF1/4CC1002F	MF1/4CC1002F
44	VR1, VR51	2	500 VR	DCオフセット調整用半固定抵抗	3296W-1-501	
45	VR2, VR52	2	実装なし			

抵抗は全て1%精度 金属皮膜抵抗 1/4W

RCA端子、入力ボリューム、出力ヘッドホンジャックもお忘れなく！